

# SDB04 手動トリガー実行手順書

2024年7月10日

UPS ソリューションズ株式会社

文書名	SDB04 手動トリガー実行手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 小寺
-----	-------------------	----	-----	-----	---------

●変更履歴

版数	日付	変更内容
1.0	2024/7/10	新規作成

文書名	SDB04 手動トリガー実行手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 小寺
-----	-------------------	----	-----	-----	---------

## 1. ログイン

Web ブラウザでシャットダウンボックスの IP にアクセスし、Web UI を起動下さい。

以下画面が表示されましたら、  
ユーザー名、パスワードを入力し、ログインボタンをクリック下さい。

# ShutdownBox

IP Addr. 192.168.200.3

ユーザー名

パスワード

ユーザー名またはパスワードが正しくありません。

© 2024 UPS Solutions Co., Ltd.

文書名	SDB04 手動トリガー実行手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 小寺
-----	-------------------	----	-----	-----	---------

## 2. トリガー

ログインに成功すると以下画面が表示されるため、画面左上のハンバーガーメニューをクリック下さい。

The screenshot shows the ShutdownBox dashboard. The top navigation bar includes the ShutdownBox logo, copyright information (© 2024 UPS Solutions Co., Ltd.), and buttons for '基本設定' (Basic Settings) and '個人設定' (Personal Settings). The main content area is divided into several panels: 'STATUS' (Hardware is normal), '構成情報' (Configuration: master - スタンドアローン), 'スケジュール' (Schedule: Next stop time and start time are not set), 'イベントログ' (Event Log: [2024-04-09 14:19:33] schedule SDB04 reboot start), 'ログインテスト' (Login Test: Auto login test is invalid), and 'システムログ' (System Log: 2024-07-03 12:30:50 SDB04 user.notice: VGAuthService[390]: Core dump li mit set to -1). A red box highlights the hamburger menu icon in the top left corner.

「トリガー」をクリック下さい。

This screenshot shows the same ShutdownBox dashboard as above, but with the 'トリガー' (Trigger) menu item in the left sidebar highlighted with a red box. The sidebar also shows other menu items: 'ダッシュボード' (Dashboard), 'シナリオ' (Scenario), '機器' (Device), 'ログインテスト' (Login Test), '設定' (Settings), and 'ログ' (Log). The main content area remains the same as in the previous screenshot.

文書名	SDB04 手動トリガー実行手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 小寺
-----	-------------------	----	-----	-----	---------

実行したいトリガーをクリック下さい。

※シナリオが登録されているトリガー名の左には「使用中」と表示されます

トリガー名	説明
スタートアップ時	トリガー-1の説明です。
停電確定時	トリガー-2の説明です。
接点監視停電確定時	トリガー-3の説明です。
<b>使用中</b> UPSグループ1停電	トリガー-4の説明です。
UPSグループ2停電	トリガー-5の説明です。
UPSグループ3停電	トリガー-6の説明です。
UPSグループ4停電	トリガー-7の説明です。
UPSグループ5停電	トリガー-8の説明です。
スケジュールシャットダウン	トリガー-9の説明です。
スケジュールスタートアップ	トリガー-10の説明です。

「テスト」 ボタンをクリック下さい。

シナリオ名	シェル数	実行ON/OFF	実行状況	処理時間
vSANシャットダウン	12	ON		

文書名	SDB04 手動トリガー実行手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 小寺
-----	-------------------	----	-----	-----	---------

「OK」をクリック下さい。



テスト実行中は以下のように「実行中」表示と「中止」ボタンが表示されます。

※実行中にブラウザが閉じられた場合でも、実行中のテストは継続されます。再度ブラウザを起動してください。



トリガー実行が正常終了すると、「テスト」ボタンクリック前と同じ画面が表示されます。

テスト結果はログファイルに保存されます。「イベントログ」をご確認下さい。